



شرکت مهندسی کسرا

تاریخ تنظیم:
۱۳۹۳/۰۵/۱۳

راهنمای الگوی قوانین سیستم اتوماسیون تردد

نام الگو: زوج کردن تردهای بین بازه ی مجوز

مرحله اجرا: تعیین ساختار روزهای محاسبه*

تعداد پارامتر: ۱

۱. کدهای مجوز

شرح قانون:

این الگو در صورت وجود مجوز پیوسته، در دو روز متوالی به نحوی که زمان شروع و خاتمه مجوز در دو روز متوالی باشد و حتماً ۲ تردد ورود و خروج بین بازه مجوز باشد، دو کارت تردد موردنظر را زوج می کند .

توجه:

۱. این الگو امکان پذیرش شروط را ندارد.

مثال:

در صورتی که بخواهیم ، ۲ کارت تردد بین مجوز اضافه کاری افراد ، در صورتی که این اضافه کاری در دو روز متوالی واقع شده باشد ، با یکدیگر pair شود تا دیگر نیاز به ثبت درخواست مداومتکاری یا معلوم کردن نوع تردد(ورود/خروج) نباشد، از این قانون استفاده می شود.مثال ملموس تری که برای این مورد می توان ثبت کرد این است که در سازمانی ، پرسنل موظفند مجوز اضافه کاری خود را از ۲ روز قبل درخواست دهند وموظفند به ازای این اضافه کاری حتما تردد ورود و خروج ثبت کنند.حال فردی مجوز اضافه کار خود را از ساعت ۲۲ شب تا ساعت ۰۸ فردا صبح درخواست می دهد و تایید می شود، این فرد در همان تاریخ مورد نظر ساعت ۲۲:۴۵ کارت ورود خود را ثبت کرده و در ساعت ۰۷:۴۵ فردا نیز کارت خروج ثبت کرده است. با استاده از این الگو این دو تردد ورود وخروج وی بدون نیاز به ثبت مداومتکاری با هم pair خواهند شد.پارامترهای آن نیز به صورت زیر تکمیل می گردد:

کدهای مجوز

۱۱۱۰۱ (اضافه کاری)