

فهرست

۱	عملکرد الگو
۲	پارامتر
۲	شروط
۲	حل مسئله
۳	شرط گذاری پیشرفته

عملکرد الگو

اسم الگو: محدودیت مانده کاردکس (سامانه تردد)

مرحله اجرا: ثبت مجوز جدید

شرح الگو:

توسط این الگوی قانون، سقف مانده کاردکس کنترل میشود.

به طور مثال اگر مانده کاردکس استحقاقی ۰ شده اجازه ثبت مجوزهای استحقاقی را به شخص ندهد یا حتی اگر مانده کاردکس مثلاً ۲۰- ساعت شد اجازه ثبت بیشتر آن را ندهد.

نکته: در دوره های قطعی نشده مجوزهای در جریان محاسبه می شوند و از مانده کسر می شود.

مثال:

۱. در این سازمان افراد تا زمانی میتوانند استحقاقی ساعتی و روزانه ثبت کنند که مانده آنها منفی نشود.
۲. در این سازمان مانده کاردکس استحقاقی پرسنل نباید کمتر از -۲۰ ساعت شود.
۳. در این سازمان مانده کاردکس استحقاقی پرسنل نباید منفی شود. (نکته ای که در این سازمان وجود دارد کد مجوز استحقاقی با کدی که از کاردکس استحقاقی کسر میگردد متفاوت میباشد)

پارامتر

۱. **کدهای مجوز:** کدهایی که میخواهیم این محدودیت برای آن ها اعمال شود.
۲. **مقدار مجاز (ساعت):** حداکثر مقدار مجاز را وارد میکنیم. مثلا در صورتی که میخواهیم کاردکس منفی نشود ۰۰:۰۰ وارد میکنیم
۳. **عملکرد (عدم ثبت / ثبت):** = ۰ به کاربر پیغام میدهد و جلوی ثبت مجوز را میگیرد - ۱ = به کاربر پیغام میدهد ولی اجازه ثبت مجوز را میدهد و فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.
۴. **پیغام:** در صورت اعمال محدودیت, این متن به کاربر نمایش داده میشود.
۵. **کدهای جایگزین با کدهای مجوز:** در بعضی مواقع کدی که از کاردکس کسر میشود با کد مجوزی که ثبت میکنیم فرق میکند در این حالت این پارامتر را باید درست وارد کنید. فرمت صحیح: کد مجوز \$ کد کاهنده کاردکس c1\$c2,m1\$m2. در صورتی که کد مجوز شما با کد کاهنده کاردکس یکسان میباشد این پارامتر میباشد.

شرط

آیا این قانون شرط میپذیرد؟ خیر

حل مسئله

۱. در این سازمان افراد تا زمانی میتوانند استحقاقی ساعتی و روزانه ثبت کنند که مانده آنها منفی نشود.

مقدار مجاز (ساعت) <input type="text" value="۰۰:۰۰"/>	کدهای مجوز <input type="text" value="X"/>
پیغام مقدار مانده کاردکس منفی میشود <input type="text"/>	عملکرد (عدم ثبت / ثبت) <input type="text" value="X"/>
	کدهای جایگزین با کدهای مجوز <input type="text"/>

۲. در این سازمان مانده کاردکس استحقاقی پرسنل نباید کمتر از -۲۰ ساعت شود.

مقدار مجاز (ساعت) <input type="text" value="۲۰:۰۰"/>	کدهای مجوز <input type="text" value="X"/>
پیغام مقدار مانده کاردکس منفی میشود <input type="text"/>	عملکرد (عدم ثبت / ثبت) <input type="text" value="X"/>
	کدهای جایگزین با کدهای مجوز <input type="text"/>

۳. در این سازمان مانده کاردکس استحقاقی پرسنل نباید منفی شود. (نکته ای که در این سازمان وجود دارد کد مجوز استحقاقی با کدی که از کاردکس استحقاقی کسر میگردد متفاوت میباشد.)
 در این مثال پرسنل استحقاقی روزانه (۱۱۰۰۲) را ثبت میکنند و بعد یکسری محاسبات روی این کد انجام میشه و در کد استحقاقی اعمال شده (۱۴۰۵۰) ریخته میشود و این کد جز کاهنده از کاردکس میباشد. در این حالت شما باید حتما پارامتر " کدهای جایگزین با کدهای مجوز " را درست وارد کنید.

11002\$14050

<p>i مقدار مجاز (ساعت) ۲۰:۰۰۰</p> <p>پیغام مقدار مانده کاردکس منفی میشود</p>	<p>i کدهای مجوز + ۱۱۰۰۲ استحقاقی روزانه X ۱۱۰۰۱ استحقاقی ساعتی X</p> <p>i عملکرد (عدم ثبت / ثبت) ۰</p> <p>i کدهای جایگزین با کدهای مجوز ۱۱۰۰۲\$۱۴۰۵۰</p>
--	--

کد محاسباتی کد مجوز

شرط گذاری پیشرفته

این قانون شرط پذیر نمیشود.